

Technische Daten



- Funk Wandsteuerung zur Steuerung von einfarbigen LED Streifen
- Funk Wandsteuerung kann mit mehreren Funk Empfängern gekoppelt werden
- Kompatibel mit diversen Funk Empfängern (siehe Auflistung unten)

- Reichweite: 20m
- Signalübertragung: 2,4GHz Funk
- Maße (Ø x T): 80mm x 17mm
- Reichweite Signal: 20m
- Betriebstemperatur: -20°C - +60°C
- Stromversorgung: 2 x AAA Batterien

- Funktionen:
An / Aus (Tastendruck ON/OFF),
Helligkeit (über Dimmbalken)
Nachtlicht (minimale Helligkeit, OFF Taste länger gedrückt halten)

- kompatible Funk Empfänger:
 - o ZIGBEE + 2,4G 4Z LED Funk Dimmer (Art.: 13444)
1-Kanal LED Funk Empfänger, kann zusätzlich über ZIGBEE angesprochen werden
 - o 2,4G 4Z+WIFI RGBW-RGB-CCT LED Funk-Controller (Art.: 13435)
5-in-1 Funk Empfänger (RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT, LED) mit Wifi-Schnittstelle
 - o 2,4G 4Z RGBW-RGB-CCT LED Funk Controller (Art.: 13443)
5-in-1 Funk Empfänger (RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT, LED), Anzahl Kanäle einstellbar

Koppeln von Funk Wandsteuerung und Funk Empfänger

Vor der ersten Nutzung muss die 1-Zonen Wandsteuerung mit dem passenden Funk Empfänger gekoppelt werden. Es können auch mehrere Empfänger mit der gleichen Wandsteuerung gekoppelt werden. Zum Koppeln die Stromzufuhr des zu koppelnden Empfängers unterbrechen, wieder herstellen und anschließend sofort **3 x die AN-Taste** auf der Wandsteuerung drücken. Die angeschlossenen LEDs blinken mehrmals und signalisieren die erfolgreiche Kopplung von Wandsteuerung und Funk-Empfänger.

Zum Entkoppeln die Stromzufuhr des gekoppelten Funk-Empfängers unterbrechen, wieder herstellen und anschließend sofort **5 x AN-Taste** drücken. Die angeschlossenen LED Streifen blinken 10 mal schnell hintereinander und bestätigen die erfolgreiche Entkopplung.