

K-4



Eigenschaften K-4 LED 5 Zonen Funk Fernbedienung

- LED Funk Fernbedienung zur Steuerung von einfarbigen LED Streifen
- Signalübertragung: 868MHz Funk / K-4 Signal
- kompatibel zum *K-4 LED 4-Kanal Funk Empfänger* und zum *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfänger*
- Reichweite ca. 20m
- Einfache Koppelung mit dem *K-4 LED Funk Empfänger* und *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfänger*
- Es können 5 Zonen separat angesteuert werden. Für jede Zone ist ein eigener Funk Empfänger notwendig
- kurzes Drücken: An / Aus
- langes Drücken: Einstellung der Helligkeit,
- Stromversorgung geschieht über Batterie (CR2025), im Lieferumfang enthalten
- Maße (D x h): 138mm x 40mm x 11mm

Koppelung Funk Fernbedienung mit K-4 Funk Empfänger

Zur K-4 Steuerung von LED Streifen wird neben der Funk Fernbedienung noch ein Funk Empfänger benötigt. Dieser Empfänger wird zwischen LED Netzteil und LED Streifen geschaltet und dimmt die LED Beleuchtung via PWM (Pulsweitenmodulation). Damit der Funk Empfänger auf das Signal der Funk Fernbedienung reagiert, müssen beide Geräte miteinander gekoppelt werden. Dazu zuerst kurz die Anlerntaste des Funk Empfängers, anschließend die ON-Taste der Zone drücken, der der Funk-Empfänger zugeordnet werden soll. Ein Aufblinker der angeschlossenen LED Streifen bestätigt die Koppelung von Funk Empfänger und Funk Fernbedienung. Für jede Zone ist die Prozedur zu wiederholen, wobei die entsprechende Zone zu wählen ist. Es können auch mehrerer Empfänger einer Zone zugeordnet werden, wobei diese dann stets synchron reagieren. Die Koppelung kann wieder gelöscht werden, indem die Anlerntaste des Empfängers für 5 Sekunden gedrückt gelassen wird.

