K4

Eigenschaften K-4 LED 8 Zonen Funk Fernbedienung

- LED Funk Funk Fernbedienung zur Steuerung von einfarbigen LED Streifen
- Signalübertragung: 868MHz Funk / K-4 Signal
- kompatibel zum *K-4 LED 4-Kanal Funk Empfänger* und zum *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfänger*
- Reichweite ca. 20m
- Einfache Koppelung mit dem *K-4 LED Funk Empfänger* und *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfänger*
- Es können 8 Zonen separat angesteuert werden. Für jede Zone ist ein eigener Funk Empfänger notwendig
- Stromversorgung geschieht über Batterie (CR2025), im Lieferumfang enthalten
- Maße (D x h): 138mm x 40mm x 11mm

- Master An/Aus: Schaltet die komplette Beleuchtung an oder aus (keine Master-Dimmfunktion
- Zonen Tasten: kurzes Drücken schaltet die jeweilige Zone An/Aus, langes Drücken dimmt die entsprechende Zone

Koppelung Funk Fernbedienung mit K-4 Funk Empfänger

+

oder



Zur K-4 Steuerung von LED Streifen wird neben der Funk Fernbedienung noch ein Funk Empfänger benötigt. Dieser Empfänger wird zwischen LED Netzteil und LED Streifen geschaltet und dimmt die LED Beleuchtung via PWM (Pulsweitenmodulation). Damit der Funk Empfänger auf das Signal der Funk Fernbedienung reagiert, müssen beide Geräte miteinander gekoppelt werden. Dazu zuerst kurz die Anlerntaste des Funk Empfängers, anschließend die ON-Taste der Zone drücken, der der Funk-Empfänger zugeordnet werden soll. Ein Aufblinken der angeschlossenen LED Streifen bestätigt die Koppelung von Funk Empfänger und Funk Fernbedienung. Für jede Zone ist die Prozedur zu wiederholen, wobei die entsprechende Zone zu wählen ist. Es können auch meherer Empfänger einer Zone zugeordnet werden, wobei diese dann stets synchron reagieren.