


K-4



Eigenschaften K-4 LED 2 Zonen Funk Wand-Dimmer mit Drehrad

- LED Funk Dimmer zur Steuerung von einfarbigen LED Streifen
- Signalübertragung: 868MHz Funk / K-4 Signal
- Schicke und dezente Optik, einfache Bedienung
- kompatibel zum *K-4 LED 4-Kanal Funk Empfänger* und *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfänger*
- ermöglicht die separate Steuerung von 2 Zonen (Funk Empfängern)
- Reichweite ca. 20m
- Einfache Koppelung mit dem *K-4 LED Funk Empfänger* und dem *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfänger*
- Drücken des Drehrads: An / Aus
- Drehen des Drehrads: Einstellung der Helligkeit
- der Wand Dimmer kann entweder per 3M Klebeband oder Schrauben aufputz montiert werden oder auf eine Unterputzdose gesetzt werden
- Stromversorgung geschieht über Batterie (CR2430), ist im Lieferumfang enthalten
- Maße (L x B x H): 86mm x 86mm x 11mm (27mm inkl. Drehrad)



Koppelung Wand Dimmer mit K-4 Funk Empfänger

Zur Steuerung von LED Streifen wird neben dem Funk Wand-Dimmer noch ein *K-4 Funk Empfänger* benötigt. Dieser Empfänger wird zwischen LED Netzteil und LED Streifen geschaltet und dimmt die LED Beleuchtung via PWM (Pulsweitenmodulation). Damit der Funk Empfänger auf das Signal des Funk Dimmers reagiert, müssen beide Geräte miteinander gekoppelt werden. Dazu zuerst kurz die Anlerntaste des Funk Empfängers, anschließend die Taste des Dimmers drücken. Ein Aufblinker der angeschlossenen LED Streifen bestätigt die Koppelung von Funk Empfänger und Funk Dimmer. Es ist auch möglich, mehrere Funk Empfänger mit einem Funk Dimmer anzusteuern. Hierzu muss die oben beschriebene Koppelung für jeden Empfänger durchgeführt werden. Beachten Sie, dass alle an mit dem Funk Dimmer gekoppelten Funk Empfänger stets synchron reagieren.



+




oder

