

K-4



### Eigenschaften K-4 LED Funk Dimmer rund

- LED Funk Dimmer zur Steuerung von einfarbigen LED Streifen
- Signalübertragung: 868MHz Funk / K-4 Signal
- kompatibel zum *K-4 LED 4-Kanal Funk Empfänger* und zum *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfängerv*
- Reichweite ca. 20m
- Einfache Koppelung mit dem *K-4 LED Funk Empfänger* und *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfänger*
- kurzes Drücken: An / Aus
- langes Drücken: Einstellung der Helligkeit
- Auf der Rückseite befindet sich ein Magnet, so dass der Dimmer auch mobil verwendet werden und an gewünschten Stelle angebracht werden kann.
- Stromversorgung geschieht über Batterie (CR2025), ist im Lieferumfang enthalten
- Beachten Sie bitte, dass vor der ersten Verwendung die Batteriekontaktschutzfolie entfernt werden muss
- Maße (D x h): 40mm x 17mm

### Koppelung Funk Dimmer mit K-4 Funk Empfänger

Zur K-4 Steuerung von LED Streifen wird neben dem Funk-Dimmer noch ein Funk Empfänger benötigt. Dieser Empfänger wird zwischen LED Netzteil und LED Streifen geschaltet und dimmt die LED Beleuchtung via PWM (Pulsweitenmodulation). Damit der Funk Empfänger auf das Signal des Funk Dimmers reagiert, müssen beide Geräte miteinander gekoppelt werden. Dazu zuerst kurz die Anlertaste des Funk Empfängers, anschließend die Taste des Dimmers drücken. Ein Aufblinker der angeschlossenen LED Streifen bestätigt die Koppelung von Funk Empfänger und Funk Dimmer. Es ist auch möglich, mehrere Funk Empfänger mit einem Funk Dimmer anzusteuern. Hierzu muss die oben beschriebene Koppelung für jeden Empfänger durchgeführt werden. Beachten Sie, dass alle an mit dem Funk Dimmer gekoppelten Funk Empfänger stets synchron reagieren.



13368  
LED CONTROLLE

Learning Key

oder

