

## Bluetooth CASAMBI BT 230V AC Dimmer IP65

Bluetooth CASAMBI BT 230V AC Dimmer IP65

zur App (IOS)

zur App  
(Android)

- 230V AC Phasenabschnitt Dimmer
- Zum Schalten und Dimmen von 230V AC Leuchtmitteln
- Signalübertragung per Bluetooth 4.0 BLE Signal
- Kann via Smartphone, Tablet, Fernbedienung angesteuert werden
- Reichweite Funk-Signal: bis zu 10m
- Kompatibel mit allen Fernbedienungen und Wandsteuerungen mit CASAMBI Protokoll
- Mit IP65 auch für den Außeneinsatz geeignet
- Zum Betrieb von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen
- Nur eine Lastart anschließen
- nicht für induktive Lasten geeignet
- Anschlussleitungen mit ca. 15cm Länge
- Durchgeschleifter PE Leiter

Artikelnummer	CBU-TED-IP65
Signalübertragung	Bluetooth 4.0, 2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Steuerung via	Smartphone, Tablet, Fernbedienung, EXPRESS Wandsteuerung, Enocean Schalter
Kompatibilität IOS	ab iPhone 4S
Kompatibilität Android	Ab ANDROID 4.4
Eingangsspannung	230V AC (bei 50 - 60Hz)
Ausgangsspannung	230V AC (bei 50 - 60Hz)
Leistung max.	1W - 150W *
IP Schutzart	IP65
Betriebstemperatur	-20° C - +45° C
Maße (L x B x H)	100 x 37 x 24 mm

\* Netzstrom: max. 0,65 A (inkl. Blindstrom!), Einschaltstrom max. 10 A (100 ms)